

BDA 1.0.7.9

Unterstützte Produkte:

TT-budget S2-3200
TT-budget S-1500
TT-budget S-1401
TT-budget C-1500
TT-budget T-1500
TT-budget T-3000
TT-connect S2-3650 CI
TT-connect S2-3600
TT-connect S-2400
TT-TVStick

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP 32bit
Windows Vista 32bit
Windows Vista 64bit (nicht für T-3000)
Windows XP 64bit (nicht für T-3000)

Treiberversionen:

TT-connect: 1.0.2.11
TT-budget: 5.0.0.6
TT-budget T-3000: 1.0.0.14

Download: [BDA 1.0.7.9](#) (26.10.2007, 26MB)

Wichtige Hinweise für die Installation der 1.0.7.9 Beta

Treiberupdate von 4.4.10.x auf 5.0.0.x für budget-Produkte:

1. Deinstallation 4.4.10.x

Bitte deinstallieren Sie zunächst Ihren 4.4.10.x manuell über den Geräte manager. Öffnen Sie dazu Ihren "Geräte manager" und suchen Sie unter "Audio,-Video- und Gamecontroller" das Gerät: "TechnoTrend ...". Wählen Sie "Deinstallieren" auf der Registerkarte "Treiber". Bitte starten Sie nach der Deinstallation des Treibers Ihr System neu oder suchen Sie im Geräte manager nach neuer Hardware.

2. Installation 5.0.0.x

Bitte befolgen Sie folgende Anweisungen zur Treiberinstallation:

1. Das Betriebssystem erkennt das neue Gerät automatisch und fordert Sie auf, einen passenden Gerätetreiber zu installieren. Die neuen Treiberinformationen und die neuen Treiber finden Sie im Hauptverzeichnis Ihres Installationsordners der Webversion
2. Weisen Sie das Betriebssystem an, die Treiberdaten aus dem Verzeichnis der Webversion zu entnehmen.
3. Nachdem der Gerätetreiber installiert wurde, müssen Sie unter Umständen den PC neu starten.

BDA-Data

Zur Installation der Datendienstapplikation (BDA-Data) wählen Sie bei der Installation der Software (über setup.exe) die benutzerdefinierte Installation aus. Anschließend sollte die Datenapplikation sowie der virtuelle Netzwerktreiber installiert werden. ACHTUNG! Die Datenapplikation ist nur für XP 32bit und Vista 32bit geeignet.

Beim Starten der Datenapplikation kann es unter Umständen zu folgenden Fehler kommen: „Netzwerkadapter konnte nicht gefunden werden“. Bitte führen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Schritte durch:

FALL A)

Falls Sie vor dem Update auf 1.0.7.9 eine Softwareversion mit Netzwerktreiber installiert haben (z.B. 1.0.7.5), müssen Sie die Software sowie Treiber deinstallieren.

1. Bitte verwenden Sie unter XP den drivercleaner, um alle Treiber (Geräte und Netzwerktreiber) aus dem System zu entfernen oder entfernen Sie diese manuell über die Geräte manager.
2. Für Windows Vista müssen der installierte Geräte- und Netzwerktreiber manuell aus dem Geräte manager entfernt werden.

3. Deinstallieren Sie bitte anschließend noch einmal die komplette TechnoTrend Software.
4. Starten Sie nach der Deinstallation Ihren Rechner neu und Installieren Sie zunächst nur die Gerätetreiber.
5. Installieren Sie anschließend erneut über die benutzerdefinierte Installation die Software TT-Media Center sowie die Datenapplikation. (Ausführen der setup.exe)

FALL B)

Falls Sie vor dem Update auf 1.0.7.9 keine Softwareversion mit Netzwerktreiber installiert hatten oder das Problem erneut auftritt, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen:

1. Ausführen der Treiberssetup.exe aus dem Installationsordner dieser Webversion:
\\3rdParty\DriverSetup\DriverSetup.exe ausführen
2. Aktualisierung des Netzwerktreibers im Treiberssetup
3. Starten der Datenapplikation als Administrator (Hinweis für Vista: Rechter Mausklick auf das BDA-Data Icon und „Ausführen als Administrator“)

Decoder

ACHTUNG! Das Webupdate enthält keine Decoder. Diese werden von der mitgelieferten Original-CD installiert, wenn Sie bei der Installation des Webupdates aufgefordert werden die Original-CD einzulegen.

Hinweise zur Installation der Software und Treiber finden sie in der Kurzanleitung in unserem Downloadbereich

Neuerungen in der Version 1.0.7.9

- neuer budget und connect-Treiber
- Verbesserung TimeShift & AC3 Ton
- Verbesserung Zapping zw. verschlüsselten Sendern und Wiedergabemedien
- neues T-DSL-Profil (23.5°) bei BDA-Data
- Installation unter Vista Ultimate 64bit möglich

Neuerungen in der Version 1.0.7.8

- Verbesserung der CI-Funktionalität (CAM-Erkennung, Senderwechsel) für die TT-connect S2-3650CI
- Blinkendes CI-Icon während der CAM-Initialisierungsphase
- Autom. Anzeige von CAM-Nachrichten (z.B. FSK-Einblendung, PIN-Eingabe, Ungültige/Abgelaufene Smartcard)